

**NBL-P-A1**

**Светодиодный светильник Navigator с блоком аварийного питания серии NBL-P-A1** предназначен для организации эвакуационного освещения промышленных, коммерческих и прочих объектов с повышенной степенью влажности и запыленности. Работает как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



- Корпус из АБС-пластика, рассеиватель из ударопрочного поликарбоната
- Литий-ионный аккумулятор большой емкости гарантирует до 180 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Индикатор наличия напряжения питающей сети/заряда
- Долговечный силиконовый уплотнитель
- Набор для монтажа в комплекте
- Крепежные винты из нержавеющей стали

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. темп-ра, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время заряда аккумулятора, ч	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NBL-P-18-4K-WH-LED-A1 (3 часа)	18	176-264	4000	2400/720	2200	180	24	305 x 84	6/1	4680043 14125 8
NBL-P-18-4K-WH-LED-A1 (1 час)	18	176-264	4000	2400/720	1500	60	24	305 x 84	6/1	4660134 80823 9

\*60 месяцев гарантии для светильника и 12 месяцев гарантии для блока аварийного питания